


In = 63 A, Ik = 10 kA

3PEN 50 Hz 400 V / TN - C - S



Stávající rozváděč pro kuchyň
Nová rozvodnice pro kavárnu a salonek
Nová rozvodnice pro osvětlení a zásuvky
Přirubová zásuvka v rozváděči

Upozornění !

Vývod pro rozvodnici R 2.2 bude do doby rekonstrukce elektroinstalace v kavárně a salonku (uvážováno v další etapě), zapojen před místo rozdělení vodiče PEN na N + PE. Rozvodnice bude zatím provozována v soustavě TN - C



SESTAVA ROZVADEČE


Účel : Napájení světelných a zásuvkových vývodů v 2.NP, podružných rozváděčů v 2. + 3.NP a svítidel novozavěho osvětlení s vlastním zdrojem pro 1. + 2.NP

Umístění : 2.NP - samostatná místnost č.209 - Rozvodna

Provedení : Nastanná oceloplechová skřín rozváděče, s plným dveřmi se zámky s čtyřhranem 6x6 mm, krytí IP 43/20, s modulárními lištami, plastovými kryty modulárních přístrojů, s vyřezem nebo plným. Rozváděč obsahuje 6 listů pro 24 modulu, plastové kryty 150 mm jsou 4 s vyřezem a 2 plné. Přívod dole, vývody horně skříně. Dveře pravélevé, tl. plechu dveří a skříně 1,5 mm.

Rozměry : šířka = 600, výška = 1000, hloubka = 250 mm

Návrh na rozmístění přístrojů :



Použitá přístroje :

QM 0	Pekčový trojpolový výkonový spínač	1 ks
FA 1 - FA 6	Jednopolový jistič 10A / B	6 ks
FA 7	Přirubová chránice 30 mA, s nadproudovou ochranou 10A / B	1 ks
FA 10	Trojpolový jistič 10A / B, posuvné a požární oddělení	1 ks
FA 11 - FA 13	Přirubová chránice 30 mA, s nadproudovou ochranou 16A / B	3 ks
FA 14 + FA 15	Jednopolový jistič 16A / B	2 ks
FA 21	Trojpolový jistič 32A / B	1 ks
FA 22	Trojpolový jistič 25A / B	1 ks
FA 23	Trojpolový jistič 20A / B	1 ks
FA 24	Trojpolový jistič 16 A	1 ks

Alice :
01.2015.
Kulturní dům Kraslice
SO -02 Rekonstrukce a stavební úpravy - část: 3.7 Elektroinstalace