



ROZVODNICE R 102, R 110, R 144, R 147

Účel : Napájení el. rozvodu v místnostech č. 102, 104, 110, 144, 147
 Umístění : 1. NP - kanceláře - místnosti č. 102, 104, 110, 144, 147
 Provedení : Celoplošná rozvodnice, zapuštěná, barva bílá, II. tř., dvířka otvírání levěpráve, IP 40/20, 8 modulů, přívod i vývody norem.
 Rozměry : šířka = 245 mm výška = 250 mm hloubka = 70 mm



Použití přístroje :
 QM 0 Jednoduchý pákový výkonový spínač 32 A
 FA 1 Jednoduchý jistič 10 A, charakter B, 10 kA
 FA 2 Dvoupolový proudový chránič 30 mA, s nadproudovou ochranou 16 A, charakter B, 10 kA
 FA 3 Přístroj FA 3 je osazen pouze v rozvodnicích R 102 + R 147 !


Sešata rozvodnice :



QM 0 + FA 1 + FA 2 - prostorové řešení

ROZVODNICE RO


Účel : Ovládání světelných obvodů v 1. NP
 Umístění : 1. NP - místnost 109 - vestibul
 Provedení : Celoplošná rozvodnice, zapuštěná, barva bílá, II. tř., dvířka otvírání levěpráve, IP 40/20, 14 modulů, přívod i vývody norem.
 Kolečkové spínače budov zapojeny do světelných obvodů v 1. NP a řádně označeny šítky. Popis jednotlivých spínačů a rozmištění je vhodné konzultovat s provozovatelem.
 Rozměry : šířka = 362 mm výška = 250 mm hloubka = 70 mm
 Schéma rozvodnice :



Popis spínačů :

- 21 Venturní vstup
- 22 Záchod
- 23 Nástupní vestibul
- 24 Stropní vestibul - 2 ks
- 25 Stropní vestibul - 3 ks
- 26 Schodiště - prave
- 27 Schodiště - levo
- 28 Rezervní vývod nastěný - upravo
- 29 Rezervní vývod nastěný - vlevo
- 30 neobsazeno

Sešata rozvodnice :



Použití přístroje :
 23 - 30 Kolečkové spínače moduly, s jedním zapínacím kontaktem, 16 A, 250V AC, trvanlivost 50.000 cyklů, montáž na lištu TH 35.
 Dito s červeným prosvětlením (doutnavkou)

Alice : Kulturní dům Kraslice
 SO - 02 Rekonstrukce a stavební úpravy - část : 3.7 Elektroinstalace
 01.2015